

Ergänzung zum Ersatzteilkatalog für VERMONA-Verstärker

Ersatzteilkatalog Seite 3 - 5

Baugruppe Vorstufe

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
T 201	Si - Transistor SC 239 E	
T 202, T 203	Si - Transistor SC 238 E	
C 205	entfällt	
P 201	entfällt	

Ersatzteilkatalog Seite 9 - 11

Teilbaugruppe Zwischenverstärker

	Leiterplatte ZV 320 bestückt
	Leiterplatte ZV 302 unbestückt
C 308	Elytkondensator 22/16
C 307	Polyesterkondensator 0,47/10/63
C 310, C 304	Elytkondensator 1000/25
C 311	Lackfilmkondensator 2,2 63
T 301	Si-Transistor SC 239 E
T 302, T 303	Si-Transistor SC 238 E
T 304	Si-Transistor SC 237 E
P 302	Schichtdrehwiderstand P 1 kOhm 1 · 1 · 554
P 303	Schichtdrehwiderstand P 250 kOhm 1 · 1 · 554

Ersatzteilkatalog Seite 15 - 17

Baugruppe Leistungsverstärker

zutreffend für die Gerätetypen Regent 600 und 1000

	Leiterplatte LV 521 bestückt	
	Leiterplatte LV 520 unbestückt	
Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
R 501 ... R 508, R 521	Schichtwiderstand ... 10 %	
R 522, R 531 ... R 538	25 311	
	eingesetzte Werte	
	100 Ohm ... 56 kOhm	
R 509, R 510	Schichtwiderstand	
	120 Ohm 10 % 25.732	
R 515, R 516	Schichtwiderstand 10 Ohm	
	10 % 25.412	
P 501, P 502	Schichtdrehwiderstand	
	P 25 kOhm 1 · 1 · 554	
P 531, P 532	Schichtdrehwiderstand	
	P 500 Ohm 1 · 1 · 554	
C 531, C 532	Elytkondensator 100/10	
D 531, D 532	Diode SAY 32	
D 533 ... D 536	Diode GA 102	
D 537, D 538	Diode SAY 322	

T 501, T 502
T 531, T 532

Si-Transistor SF 129 D
Si-Transistor SF 126 D

Bauteile außerhalb der Leiterplatte

T 503, T 504	Si-Leistungstransistor KU 612	R 600, R 1000
T 505, T 506	Si-Leistungstransistor 2 N 4348	R 600
T 505, T 506	Si-Leistungstransistor 2 N 3773	R 1000
R 523, R 524	Drahtwiderstand 0,8 Ohm	R 600
R 523, R 524	Drahtwiderstand 0,4 Ohm	R 1000
Es entfallen: D 503 ... D 506	Si-Dioden SZ 600/16	

Ersatzteilbeilage Regent 600 B

1. Verstärkerkassette gesamt:

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
	Gehäuse R 600 B - Kassette	
	Bedienplatte R 600 B	
	Rückbeschriftungsplatte R 600 B	
	Eckenschoner vernickelt	
	Lederflachgriffe komplett	
	Vorstufenabschirmblech	
	Entlüftungsblech	
	Schutzhülle R 600 B - Kassette	
	Kugelfuß B 32	

2. Lautsprecherbox

Gehäuse R 600 B - Box
Schallwand R 600 B - Box
Bespannrahmen R 600 B - Box
Lautsprecher L 3701
Kugelfuß B 50
Schutzhülle R 600 B - Box

3. Baugruppen

3.1.	Stromversorgung (wie Stromversorgung R 600 N)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 23
3.2.	Leistungsverstärker (wie Leistungsverstärker R 600)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 15
3.3.	Zwischenverstärker (wie Zwischenverstärker im Ersatzteilkatalog)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 9 und Ergänzung zum Ersatzteilkatalog
3.4.	Vorstufe R 600 B	

3.4. Vorstufe R 600 B

Baugruppe komplett:	Vorstufe 0102006
Unterbaugruppe:	Leiterplatte bestückt 0102102

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
	Vorstufengrundplatte	
	Abstandswinkel	

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
	Abstandsbolzen	
	Bedienknopf SSW	
	Bedienknopf SDW	
	Flanschsteckdose B 3 TGL 10472	
	Leiterplatte unbestückt 3.0630.250.01	
R 251 . . . R 295	Schichtwiderstand . . . Ohm 10 % 25.311	
	TGL 8728 eingesetzte Werte	
	68 Ohm . . . 2,2 MOhm	
P 251, P 253	Schichtdrehwiderstand	
	P 25 K1-1554 TGL 11886	
P 252, P 254	Schichtschiebewiderstand	
	10 K 2a TGL 27940	
P 256	Schichtdrehwiderstand	
	100 K 1-2-20 HZ TGL 9100	
P 257 . . . P 259	Schichtdrehwiderstand	
	50 K 1-2-20 HZ TGL 9100	
C 251, C 256, C 257,	Elytkondensator 4,7/16	
C 262, C 263, C 264,	TGL 7198	
C 269	Lackfilmkondensator 2,2/63	
	TGL 10793	
C 252, C 258, C 267,	Elytkondensator 47/16	
C 277	TGL 200-8308	
C 255, C 261, C 276	Elytkondensator 100/10	
	TGL 200-8308	
C 268	Elytkondensator 1000/25	
	TGL 200-8308	
C 253, C 259, C 265	Polyesterkondensator	
	330/10/160 TGL 200-8424	
C 281	Polyesterkondensator	
	680/10/160 TGL 200-8424	
C 279, C 280	Polyesterkondensator	
	1000/10/160 TGL 200-8424	
C 274, C 275	2200/10/160 TGL 200-8424	
C 271, C 273	Polyesterkondensator	
	3300/10/160 TGL 200-8424	
C 270, C 272	Polyesterkondensator	
	4700/10/160 TGL 200-8424	
C 254, C 266	Polyesterkondensator	
	0,1/10/160 TGL 200-8424	
C 278	Polyesterkondensator]	
	0,22/10/63 TGL 200-8424	
C 260	Polyesterkondensator	
	4700/10/160 TGL 200-8424	
T 251 . . . T 256	Si-Transistor SC 239 E	

Ersatzteilbeilage Regent 300 H/S

1. Verstärkerkassette

Gehäuse R 300 H/S Kassette
Schutzhülle R 300 H/S
Kassette
Lederflachgriff

2. Lautsprecherbox

Gehäuse R 300 H/S Box
Schutzhülle R 300 H/S Box
Schallwand R 300 H/S Box
Bespannrahmen R 300 H/S Box

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
3. Baugruppen		
	siehe Regent 300 H kompakt	

Ersatzteilbeilage Regent 600 G und 600 G/S

1. Verstärkerkassette gesamt:

Gehäuse Kassette R 600 G	
Gehäuse Kassette R 600 G/S	
Bedienplatte R 600 G	
Rückbeschriftungsplatte	
Eckenschoner brüniert	R 600 G
Eckenschoner vernickelt	R 600 G/S
Schutzhülle R 600 G Kassette	
Schutzhülle R 600 G/S Kassette	

2. Lautsprecherbox

Gehäuse R 600 G Box
Gehäuse R 600 G/S Box
Schallwand R 600 G
Schallwand R 600 G/S
Bespannrahmen R 600 G
Bespannrahmen R 600 G/S
Kugelfuß B 32
Schutzhülle R 600 G Box
Schutzhülle R 600 G/S Box

3. Baugruppen

3.1.	Stromversorgung (wie Stromversorgung R 600 H)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 23
3.2.	Leistungsverstärker (wie Leistungsverstärker R 600)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 15
3.3.	Zwischenverstärker (wie Zwischenverstärker R 1000)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 9 und Ergänzung zum Ersatzteilkatalog
3.4.	Hallverstärker (wie Hallverstärker R 1000)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 13 und Ergänzung zum Ersatzteilkatalog
3.5.	Vorstufe (wie Vorstufe symmetrisch)	siehe Ersatzteilkatalog Seite 3

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann