



## Orgaphon 30 MH



Der ORGAPHON 30 MH ist ein Vollröhren-Combo mit eingebauten Federhall-Teil und einem opto-elektronischen Vibrator.

### Technische Daten:

Netzspannungen:	110, 130, 220 oder 240 V~ 50-60 Hz
Ausgangsleistung:	30 Watt Dauer / 25 Watt Musik-Leistung
Übertragungsbereich:	40 Hz .... 18 kHz
Klirrfaktor:	< 3% bei Nennleistung
Technischer Aufbau:	4 Vorverstärker, 1 Summenverstärker, 1 Vibrato 1 Hallverstärker, Gegentakt-B-Endstufe
Röhrenbestückung:	5 x ECC 808, 2 x ECC 83, 1 x ECL 86, 2 x PL 84
Dioden:	3 x BY 250
Eingänge:	5, davon 4 mischbar E 1: 15 mV (2 DIN-Buchsen, parallel) E 2: 25 mV (2 DIN-Buchsen, parallel) E 3: 2 mV, symmetrisch (2 DIN-Buchsen, parallel) E 4: 25 mV / 100 mV (2 DIN-Buchsen) E 5: Tonband: Aufnahme und Wiedergabe
Klangkorrektur:	E 1 + E 2: getrennte Höhen- und Tiefenregelung E 3 + E 4: gemeinsame Höhen- und Tiefenregelung
Nachhall:	Federhall, getrennt regelbar für jeden Eingang und zum Summensignal oder zusätzlich zum Vibrato zumischbar
Vibrato:	Tempo: 3- 12 Hz Tiefe: 0 – 80%
Fernschaltung. Lautsprecher:	Anschluss für Fußschalter Vibrato ein-aus und Hall ein-aus 1 x Breitbandsystem 12", Typ PM 300 / 37 - 15 Ω
Erscheinungsjahr:	um 1965