



Mischverstärker V 35

Dieser Vollröhren-Mischverstärker wurde 1963 von Schaller für Musiker auf den damals schon hart umkämpften Markt gebracht. Parallel dazu gab es auch das erste Echogerät „echo-sound“ im gleichen Design von Schaller. Mit beiden Geräten konnte man eine Gesangsanlage aufbauen, die etwa mit der Kombination M 40 / NG 51 von Echolette vergleichbar war.

Technische Betriebsdaten:

Netzspannung:	110 / 130 / 220 / 240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	150 Watt bei Aussteuerung mit Nennleistung
Ausgangsleistung:	35 Watt
Klirrfaktor:	1%
Dioden und Gleichrichter:	1 x OA 81 (1. Modell) 1 x E 125 C 300, 1 x B 500 C 400 (2. Modell)
Röhrenbestückung:	4 x ECC 83, 1 x ECF 80, 2 x EL 34, 1 x GZ 34 (1. Modell) 4 x ECC 83, 1 x ECF 82, 2 x EL 34 (2. Modell)
4 Eingänge, getrennt im Volumen regelbar	2 x DIN-Buchse für Mikrofon, 200 Ω, symmetrisch 2 x DIN-Buchse für Instrument oder Mikro hochohmig, unsymmetrisch 1 MΩ
Klangregelung für jeden Eingang (Klangblende):	Absenkung für Bass und Höhen um – 6 dB in Mittelstellung linear
Klangregelung Summensignal:	Bass: - 12 dB / + 15 dB bei 50 Kz Höhen: - 14 dB / + 16 dB bei 10 kHz Präsenz: + 6 dB bei 7 kHz zuschaltbar mit Schiebeschalter
Echo/Nachhall-Anschluss:	für jeden Eingang getrennt mit Schiebeschalter zuschaltbar 1 DIN-Buchse zum Anschluss des „echo-sound“
Lautsprecheranschlüsse:	1 x DIN-Buchse 15 Ω 1 x DIN-Buchse 100 V
Sicherung:	110 / 130 V: 0,8 A 220 / 240 V: 1,4 A
Abmessungen:	370 x 130 x 215 mm (B x H x T)
Erscheinungsjahr:	1. Modell 1963, 2. Modell 1965

Danke an Herrn Lewald für die Bereitstellung des Fotos