

 **JAZZ**



**Koffer-Mischverstärker**

**Technische Daten:**

Betriebsspannungen:	110, 130, 160, 220, 240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 60 Watt bei Aussteuerung mit Nennleistung
Ausgangsleistung:	16 Watt sinus, 20 Watt MP
Röhrenbestückung:	2 x ECC 83, 1 x EZ 81, 2 x EL 84
Eingänge:	Mikrofon 1: 6,5 mV an 1 M $\Omega$ Mikrofon 2: 6,5 mV an 1 M $\Omega$ TA: 10 mV an 1 M $\Omega$ Mi 2 und TA sind parallel geschaltet und entkoppelt
Lautstärkeregelung:	a. Summensignal für Mi 2 und TA b. Einzelsignal für Mi 1
Klangregelung:	Summensignal alle Eingänge, Tonblende hell-dunkel
Ausgänge:	1 x 8 $\Omega$ für eingebauten Lautsprecher 1 x 15 $\Omega$ für externen 2. Lautsprecher
Lautsprecher:	1 x Breitbandsystem $\varnothing$ 245 mm
Sicherungen:	Netz: 800 mA
Betriebsanzeige:	mit Glühlampe
Gehäuseausführung:	Holzgehäuse mit anthrazitfarbenen Kunstlederbezug silberfarbene Frontbespannung, Tragegriff
Abmessungen:	625 x 415 x 185 mm (B x H x T)
Gewicht:	12,1 kg
Erscheinungsjahr:	1961
Hersteller:	Dynacord Ing.W.Pinternagel