



Orgaphon 41 MH



Der ORGAPHON 41 MH ist ein Vollröhren-Combo und ist eine Modellvariante vom 45 MH. Der 41 MH hat nur zwei mischbare Eingänge.

Zur Klangveredlung verfügt der Combo über ein eingebautes Hammond-Federnachhall-System. Speziell für die Gitarrenwiedergabe ist auch ein elektronischer Vibrator eingebaut womit ein zusätzlicher Klangeffekt erzielt wird. Es können auch beide ‚Klangverbesserer‘ kombiniert werden.

Der 41 MH ist auch als kleiner Basscombo verwendbar.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	Bereitschaft: 90 Watt Leerlauf: 110 Watt Voll-Last: 130 Watt
Ausgangsleistung:	32 Watt Dauer / 40 Watt Musik-Leistung
Klirrfaktor:	< 1% bezogen auf 1 kHz
Übertragungsbereich:	40 Hz 18 kHz
Technischer Aufbau:	2 Vorverstärker, 1 Summenverstärker, 1 Vibratogenerator 1 Hallverstärker, Gegentakt-B-Endstufe
Röhrenbestückung:	2 x ECC 808, 2 x ECC 83, 1 x EF 86, 1 x ECL 86, 2 x PL 84
Eingänge:	2 + 2, getrennt für Lautstärke, Baß, Höhen und Hall regelbar
Klangkorrektur:	Eingang 1 + 2 getrennte für Bass und Discant Summe: Präsenz regelbar
Vibrato:	regelbar in Amplitude und Frequenz für E1 und E 2
Nachhall:	Federhall, in Stärke regelbar
Fernschaltung:	Vibrato, Hall und Präsenz getrennt ein-aus
Lautsprecher:	2 x Breitbandsystem 10"
Abmessungen:	700 x 500 x 250 mm (B x H x T)
Gewicht:	25 kg
Erscheinungsjahr:	um 1965