

# Dynacord

## MV 17



Der **MV 17** ist der Nachfolger des über 10 Jahre von Dynacord gebauten MV 15. Der **MV 17** ist in seiner Verwendbarkeit noch universeller. So wurden neben den üblichen Forderungen an einen Mischverstärker nun auch die Wünsche der Tonband- und Tonfilmamateure erfüllt.. An den **MV 17** können alle Arten von Tonträgergeräten, Gitarre, Rundfunkgerät und Mikrofone angeschlossen werden. Somit ist er sehr universell einsetzbar. Neben der Verwendung zur Beschallung von Gaststätten war er auch bei Alleinunterhaltern beliebt.

### Technische Daten:

Betriebsspannung:	110, 130, 220, 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 70 Watt
Ausgangsleistung:	15 Watt
Röhrenbestückung:	1 x ECC 808, 2 x ECC 83, 2 x EL 84
Eingänge:	1 x TB , Wiedergabe und Aufnahme 1 x Mikro, symmetrisch niederohmig 1 x Echo/Nachhallgerät 1 x Radio oder Instrument 1 x Mikro, hochohmig, unsymmetrisch 1 x Plattenspieler 1 x Instrument
Regler:	1 x Volume Summe 1 x Bass Summe 1 x Höhen Summe 1 x Volume für TB 1 x Volume für Mikro 1 1 x Volume für die anderen zuschaltbaren Eingänge
Tastensatz:	Zum Umschalten bzw. Zuschalten der Eingangsquellen
Ausgänge:	Lautsprecher 1 x 4Ω, 2 x 8Ω, 1 x 16Ω
Sicherungen:	110/130 V = 2 A 220/240 V = 1 A
Herstellung:	1963 – 1965
Listenpreis:	495,00 DM