

# Dynacord

## Miga 16



Handlicher HiFi-Kassetten-Mischverstärker für Musiker, noch aus den Anfangszeiten des Verstärkerbaus bei Dynacord. Neben einem Mikrofon können noch zwei „elektrische“ Gitarren mit unterschiedlicher Klangcharakteristik angeschlossen werden. Dazu ist einer dieser beiden Eingänge mit einem passiven ‚Klangfilter‘ ausgestattet, wodurch beim Anschluss einer akustischen Gitarre ein dafür typischer Klang wiedergegeben wird. Der MIGA 16 ist eine Modellvariante vom bekannten Verstärker **MV 15**.

### Leistung

15 Watt Sinus, 17 Watt Musik

### Eingänge

Eingang 1: Mikrofon 1 hochohmig, 10 mV  
Eingang 2: Gitarre 25 mV  
Eingang 3: Gitarre 30 mV

### Regler

1 x Höhenregler Summe  
1 x Tiefenregler Summe  
1x Volumenregler Eingang 3  
1 x Volumenregler Eingang 2  
1 x Volumenregler Eingang 1

### Röhrenbestückung

1 x EF 86, 2 x ECC 83, 2 x EL 84, 1 x EZ 81

### Lautsprecherausgänge

1. Modell: 1 x 6  $\Omega$  , 1 x 7,5  $\Omega$  , 1 x 15  $\Omega$  und 1 x 100 Volt (ELA)
2. Modell: 1 x 4  $\Omega$  , 1 x 8  $\Omega$  , 1 x 16  $\Omega$

Netzspannungen: 110 / 130 /160 / 220 V~ 50 Hz

Leistungsaufnahme bei Volllaussteuerung: 65 Watt

Abmessungen: 230 x 150 x 150 mm

Gewicht: 5,2 kg

Produktion: 1957 - 1962